

ELŐENGEDELYEZÉS	ELŐENGEDELYEZÉS	ELADÁS ENG. UTÁN	ELŐENGEDELY TÖRLÉS	ELŐENGEDELY TÖRLÉS
2	2	3	5	5
<u><b>Első előengedély</b></u>	<u><b>Pótengedély</b></u>	<b>Eredeti engedélyszám megadása</b>	<u><b>Teljes törlés</b></u>	<u><b>Részleges törlés</b></u>
1	2	<b>Engedélyszám megadása <u>ismét</u></b>	1	2
Zöld	Zöld	Zöld	Zöld	Zöld
<b>Összeg megadása</b>	<b>Eredeti engedélyszám megadása</b>	<b>Eredeti összeg megadása</b>	<b>Eredeti engedélyszám megadása</b>	<b>Eredeti engedélyszám megadása</b>
<i>Esetleges összeg elírás javítása sárga gombbal</i>	Zöld	Zöld	Zöld	Zöld
Sárga	<b>Engedélyszám megadása <u>ismét</u></b>	<b>Számla összeg megadása</b>	<b>Engedélyszám megadása <u>ismét</u></b>	<b>Engedélyszám megadása <u>ismét</u></b>
	Zöld	Zöld	Zöld	Zöld
<b>Amikor a Kérem a kártyát! szöveg megjelenik a terminálon:</b>	<b>Összeg megadása</b>	<b>Borralaló összeg megadása</b>	<b>Törlés összeg megadása</b>	<b>Eredeti összeg megadása</b>
	Zöld	Zöld	Zöld	Zöld
<b>Contactless kártya esetén</b> a Vásárló a kártyáját az olvasó fölé helyezi, <u>vagy</u> <b>Chipkártya behelyezése vagy Kártya lehúzása</b> szükséges Vásárló <b>megadja a PIN kódot</b> , amennyiben szükséges  <i>A terminál kommunikál, majd bizonylatot nyomtat 2 példányban.</i>	<b>Contactless kártya esetén</b> a Vásárló a kártyáját az olvasó fölé helyezi, <u>vagy</u> <b>Chipkártya behelyezése vagy Kártya lehúzása</b> szükséges Vásárló <b>megadja a PIN kódot</b> , amennyiben szükséges  <i>A terminál kommunikál, majd bizonylatot nyomtat 2 példányban</i>	<b>Végösszeg kiírásra kerül (módosítható)</b>  Zöld	<b>Contactless kártya esetén</b> a Vásárló a kártyáját az olvasó fölé helyezi, <u>vagy</u> <b>Chipkártya behelyezése vagy Kártya lehúzása</b> szükséges Vásárló <b>megadja a PIN kódot</b> , amennyiben szükséges <i>A terminál kommunikál, majd bizonylatot nyomtat 2 példányban</i>	<b>Törlés összeg megadása</b>  Zöld
<b>Bizonylat tartalmazza:</b> - MasterCard vagy VISA azonosítót - Érvényesség dátumát	<b>Bizonylat tartalmazza:</b> - MasterCard vagy VISA azonosítót - Érvényesség dátumát	<b>Contactless kártya esetén</b> a Vásárló a kártyáját az olvasó fölé helyezi, <u>vagy</u> <b>Chipkártya behelyezése vagy Kártya lehúzása</b> szükséges Vásárló <b>megadja a PIN kódot</b> , amennyiben szükséges  <i>A terminál kommunikál, majd bizonylatot nyomtat 2 példányban</i>  <b>Bizonylat tartalmazza:</b> - MasterCard vagy VISA azonosítót	<b>Bizonylat tartalmazza:</b> - MasterCard vagy VISA azonosítót	<b>Contactless kártya esetén</b> a Vásárló a kártyáját az olvasó fölé helyezi, <u>vagy</u> <b>Chipkártya behelyezése vagy Kártya lehúzása</b> szükséges Vásárló <b>megadja a PIN kódot</b> , amennyiben szükséges <i>A terminál kommunikál, majd bizonylatot nyomtat 2 példányban</i>  <b>Bizonylat tartalmazza:</b> - MasterCard vagy VISA azonosítót
Külföldi kártya esetén: - Limit alatti tranzakció HUF-ban fut le - Kézi bevétel esetén a tranzakció HUF-ban történik.			<b>Ha már lezárt engedélyszámot használunk, akkor az alábbi hibaüzenettel visszautasításra kerül az előengedély törlés:</b> <b>"65/66-Az eredeti tranzakció nem található"</b>	

**BORRAVALÓ KÖNYVELÉS**

**4**

Tranzakciószám megadása  
(TRNID) amire a borraivalót  
szeretnénk kérni

**Zöld**

Borraivaló Könyvelés kérdésre  
IGEN választása majd:

**Zöld**

Borraivaló összegének  
megadása

**Zöld**

*Esetleges összeg elírás  
javítása sárga gombbal*

**Sárga**

Végösszeg megerősítése

**Zöld**

Kérem a kártyát! szöveg megjelenik  
a terminálon:

Kártya behelyezése vagy érintése,  
vagy lehúzása szükséges

*A terminál kommunikál, majd  
bizonylatot nyomtat 2 példányban.*

**Hibabejelentés:**

**Tel.:**

**(06 1/20/30/70) 335 3355 /**

**6-os gomb**

**MOTO**

**0**

Összeg megadása

*Esetleges összeg elírás  
javítása sárga gombbal*

**Sárga**

Kártyaszám megadása

**Zöld**

Kártyaszám megerősítése  
IGEN kiválasztása

**Zöld**

Lejárat dátum megadása  
HHEÉ formátumban p.:1222

**Zöld**

Kártya hátulján lévő CVV  
kód megadása

**Zöld**

*A terminál kommunikál, majd  
bizonylatot nyomtat 2 példányban.*

**NYUGTA MÁSOLAT**

**(Bizonylat újra nyomtatása)**

**9**

Kérem a kártyát! szöveg  
megjelenik a terminálon:  
Kártya behelyezése vagy érintése,  
vagy lehúzása szükséges

A tranzakció felsorolásból a  
nyilakkal válassza ki a vonatkozó  
tranzakciót, majd

**Zöld**

**SZERVIZ MENÜ**

**(f4) gomb**

1-Kommunikáció

2-Kulcs letöltés

3-Paraméter letöltés

4-Paraméter állítás

5-Konfiguráció

8-Dátum / idő

9-MK Betöltés

A kiválasztott funkció elindításához:

**Zöld**

Egyes funkciók jelszót kérnek:  
terminálban a bejelentkezett  
felhasználóhoz tartozó jelszó  
megadása, pl.:1111, 0000

**OFFLINE MÓD**

A kijelző bal oldalán [\*] jel látható  
Ebben az esetben egy  
kommunikációt kell elindítani  
(szerviz menüben leírtak szerint)

Sikeres kommunikáció után a  
terminál online módba kerül és a  
kijelző bal oldalán [1] vagy [2] jel  
látható.

**PIN KÓD MEGADÁSA**

(Ezt a műveletet a vásárló végzi  
a PIN pad-en, PIN-pad nélküli  
készülék esetén a terminálon;  
vagy ha a terminálon a  
„Figyelje a telefont”  
felirat látható a vásárló saját Mobil  
telefon készülékén keresztül adja meg).

**PIN kód megadása**

**Zöld**

*Ha eltévesztette:  
Javítás sárga gombbal*

**Sárga**

**DCC felajánlás**

A vásárló kiválasztja, hogy melyik  
pénznemben szeretne vásárolni, majd  
megnyomja a zöld gombot:

**Zöld**

*Ha a vásárló a DCC felajánlást  
elfogadja, akkor zöld gombbal  
megerősíti a választását:*

**Zöld**

*A terminál kommunikál, majd  
bizonylatot nyomtat 2 példányban.*

**FIGYELEM!**

**Ez lehet elutasító bizonylat is!**

**TRANZAKCIÓ MENÜ**

**(f1) gomb**

**vagy**

**A kezdő képernyőn a  
tranzakcióhoz tartozó megfelelő  
szám megnyomása:**

1-Eladás.

6-Áruvisszavét

7-Sztornó

9-Nyugta másolat

10-MO/TO

**Egyéb információ:**

Chipkártya behelyezését követően a  
terminál kijelzőjén megjelenhet az

**Alkalmazás választás**

A kártyabirtokosnak kell  
PIN Pad-en  
a felkínált lehetőségek közül  
kiválasztani a megfelelőt.

**TERMINÁL  
ALAPÁLLAPOTBA  
HOZATALA:**

**Piros**

**Éjszakára kérjük a terminált  
NEM áramtalanítva,  
alapállapotban hagyni  
(dátum, idő látszik)!**